ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»

Північне шосе/вул. Теплична,
буд 22 «Б»/1, м. Запоріжжя,69106
Код ЄДРПОУ 00191885,

IBAN UA333348510000000002600122167
АТ "ПУМБ " Код банку 334851

Тел.: (061) 222-42-01
Факс: (061) 222-42-12
email:zpu.press@metinvestholding.com

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»

Северное шоссе/ул. Тепличная,
д.22 «Б»/1, г Запорожье, 69106
Код ЕГРПОУ 00191885,

IBAN UA333348510000000002600122167
АО "ПУМБ " Код банка 334851

Тел.: (061) 222-42-01
Факс: (061) 222-42-12
email:zpu.press@metinvestholding.com

№

ТЕХНИЧНЕ ЗАВДАННЯ

на технічне обслуговування електрогенератора двигуна ZETOR8001:

1. **Замовник:** ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ».

2. **Контактна особа:** Карпінський Олександр
тел. 067-619-22-92,

E-mail: aleksandr.karpinskiy@metinvestholding.com

Вихідні дані:

Основні технічні характеристики електрогенератора двигуна ZETOR8001:

Тип генератора	Электрогенератор двигун ZETOR8001/6Ч12/14
Виробник	ZETOR, Чехия
Вид палива	Дизель
Номінальна потужність, кВт	48
Вихідна напруга, В	380
Тип запуску	Автоматика (АВР)
Спосіб охолодження	Рідинне
Двигун	ZETOR8001
Генератор	ЕСС-5
Час безперервної роботи, год.	12
Споживання палива, л/год.	13,8
Ємність паливного бака, л.	165
Частота обертання двигуна, об/хв.	1500

7.2. Графік технічного обслуговування дизельного двигуна

R- заміна L- перевірка (заміна за необхідністю) A- регулювання L- очищення (заміна за необхідністю)	Перевірити або замінити згідно часу напрямлювання генератора	Перші 50 годин	250 годин	500 годин	750 годин	1000 годин	1250 годин	1500 годин	1750 годин	2000 годин	2250 годин	2500 годин	2750 годин	3000 годин	3250 годин	3500 годин	3750 годин	4000 годин
ДВИГУН																		
Олія та олійний фільтр	Не рідше одного разу на 3 місяці	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Паливний фільтр	Не рідше одного разу на 6 місяців	R		R		R		R		R		R		R		R		R
Охолоджуюча рідина	Не рідше одного разу на 2 роки																	R
Інжектор	Не рідше одного разу на 2 роки													C				
Турбонагнітач	Не рідше одного разу на 2 роки									C								C
Зазор клапанів	Не рідше одного разу на рік				A					A								A
Повітряний фільтр	Не рідше одного разу на рік	C		L		R		L		R		L		R		L		R
Вентилятор	Не рідше одного разу на 2 роки					C				C				C				C
Натяг ременів	Не рідше одного разу на рік					C				C				C				C
Підшипники	Не рідше одного разу на 2 роки					C				C				C				C
Демпфер	Не рідше одного разу на 2 роки									C								C
Рівень електроліту в акумуляторі	Не рідше одного разу на 6 місяців			C		C		C		C		C		C		C		C
Кожух та з'єднання	Не рідше одного разу на рік			C		C		C		C		C		C		C		C

3. Графік технічного обслуговування генератора.

R- візуальний огляд та вимірювання температури A- тестування, випробування під навантаженням L- очищення (заміна за необхідністю)	Перевірити або замінити згідно часу напрацювання генератора	Перші 50 годин	250 годин	500 годин	750 годин	1000 годин	1250 годин	1500 годин	1750 годин	2000 годин	2250 годин	2500 годин	2750 годин	3000 годин	3250 годин	3500 годин	3750 годин	4000 годин
ГЕНЕРАТОР																		
Головна вводна розподільна шафа	Не рідше одного разу на 3 місяці									R								R
Головний розподільчий щіт	Не рідше одного разу на рік																	R
Джерело безперебійного живлення	Не рідше одного разу на 2 роки																	L
Випробування під навантаженням	Не рідше одного разу на рік																	A

Головний енергетик
ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» М.В. Печьонкін

Директор з інжинірингу
ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» С.О. Андрійченко